



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine  
RC136B 22/31W 2800-4000lm - 830 Warmweiß |  
120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Wählbare  
Wattzahl

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241080                                |
| EAN                                     | 8719514512221                         |
| Marke                                   | Philips                               |
| Herstellername                          | RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |
| Product Serie                           | RC136B                                |

## Technische Informationen

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                             |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                       |
| Watt                     | 31                                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                    |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                           |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                               |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                              |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                                      |
| Helle Farbe              | Weiß                                       |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                                |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                                       |
| IP-Schutzklasse          | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig    |
| Inkl. Treiber      | Ja                |
| Leistungsfaktor    | >0.90             |
| Produkttyp         | LED Panel         |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8                                      | 51222100                     |
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1197     |
| Breite (mm)           | 297      |
| Höhe (mm)             | 44       |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  die <b>besten Preise</b>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b><br><small>Kein Sensor</small> |
|           |  einfache <b>Retour</b>  <b>effiziente LEDs</b>                                         |